

多年以来，电缆运行与维护部门对电缆刺扎，均按照行业标准 DL409-91 第 234 条要求，采用人工刺扎，一旦电缆识别出错，误刺扎带电运行电缆将造成极大的危害。

HDZ-08 电缆安全刺扎器是在多条电缆识别后针对某条电缆开锯前的安全刺扎设备，仪器采用了非接触式控制（遥控、定时）刺扎，彻底解决了人工刺扎的人身安全问题。

HDZ-08 电缆安全刺扎器分为射击器和控制器两大部分：射击器为一种低速活塞式的专为刺扎电缆而设计的特殊装置，其结构合理轻巧，安装固定极为方便，可任意角度安装。控制器采用先进的电子检测线路，将真人语音提示与液晶显示同步控制于一体，实现了人机对话，操作简单不出错。并采用遥控、定时两种模式，发射时人不直接接触设备，确保人身安全。采用电池供电，保证刺扎器与电力系统彻底隔离，确保供电安全。



### 仪器特点

- 适合刺扎各类电力电缆，刺扎安全可靠
- 遥控/定时两种工作模式
- 采用真人语音提示与液晶显示同步功能
- 机械、电子多重保护设计，安全可靠
- 专为刺扎电缆而设计，任意角度安装固定在电缆上
- 电源采用一般的干电池，适合野外无电源使用
- 保证刺扎器与电力系统的彻底隔离，保证供电安全



### 仪器指标

遥控距离	无线遥控 ≤ 10 米 有线遥控 ≤ 5 米
适用电缆	≤ φ 125mm 的各种电力电缆
工作电源	6 节 1.5V 电池
使用环境	温度 -10 c° ~ 50 c° 湿度 RH < 95%
重量	全套设备含铝合金箱 11kg
外形尺寸	45×40×16cm (含铝合金箱及全套附件)

### 特点比较

产品名称	工作模式	操作步骤	显示方式	安装	安装角度	安全性
HDZ-08 电缆试扎器	遥控/定时	语音提示	中文液晶	方便	任意	极高
普通电缆试扎器	遥控	无	二极管	复杂	垂直	一般

- HDZ-08B 型配置双射击器，可一次进行两角度刺扎，更加快捷、安全。

保修期 18 个月，终身维修。

西安华傲通讯技术有限责任公司 邮编：710065 网址：www.xahuaao.com

总部地址：西安市电子城电子西街 3 号西京国际电气中心 11 层

电话：029 - 88239361 029 - 87780373 传真：029 - 88239106 手机：13709116095